



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Newland FM3051 Barkod Okuyucu Çok Yönlü

Performans

İşlemci	0390 Chip+MCU
Görüntü Sensörü	CMOS 752*480
Aydınlatma	White LED
Minimum Baskı Kontrastı	25%
Yalpa Tarama Açısı	360°
Tarama Açısı Aralığı	±40°
Verev Tarama Açısı	±40°
Yatay Görüş Alanı	75°
Dikey Görüş Alanı	50°
Tarama Yöntemleri	Sense Mode, Continuous Mode
Tarama hızı	60 frames per second
Tarama Penceresi	38.3mm×60.4mm

Fiziksel

Boyutlar (mm)	78.7(W)×67.7(D)×62.5(H)mm (max.)
Ağırlık	195g
Malzeme	PBT,ABS,Aluminium
Arayüzler	RS-232, USB
Bildirimler	Beep
Giriş Gerilimi	5VDC±5%
5VDC Çalışma akımı	108mA (typical), 114mA (max.)
Güç Tüketimi	534mW (typical)
Güç Kaynağı Girişi	DC5V, 1.5A
Güç Kaynağı Çıkışı	AC100~240V, 50~60Hz

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	~20 +60
Depolama Sıcaklığı	~40 +70
Nem	5%~95% (non-condensing)
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±8 KV (air discharge); ±4 KV (direct discharge)

Aksesuarlar

İsteğe bağlı	RS232 Cable,Adapter
Standart	USB Cable
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,KC
Garanti	2 years