



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox PA-100 Windows Ce.Net El Terminali

Genel

- Windows Ce.Net 6.0 işletim sistemi
- Intel 806 Mhz işlemci
- 256 MB RAM, 256 MB ROM
- 3,5 İnç (320X240 piksel) renkli dokunmatik ekran
- **Wifi** ve **Bluetooth** özelliği
- 1D lazer barkod okuyucu
- IP65 standardında
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı
- Ücretsiz Veri Toplama Programı

Sistem

İşlemci	Intel PXA310 (806 Mhz) işlemci
RAM	256 MB
ROM	256 MB
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE .NET 6.0 Professional

Ekran

Özellik	Düşük güç tüketimli TFT 24 bit Renkli LCD
Boyut	3,5 İnç
Çözünürlük	240 x 320 piksel

Barkod Okuyucu

Okuyucu sistemi	1D Lazer (Opsiyonel 2D)
Tarama hızı	100 tarama/saniye
	70 mm - 95 mm (5.2 mil)
	57 mm - 171 mm (7,5 mil)
Tarama uzaklığı	50 mm - 210 mm (10,4mil)
	50 mm - 254 mm (13 mil)
	75 mm - 300 mm (19,5 mil)
Okunabilen barkod tipleri	1D :GS1/Databar, Code 39, Code 93, Codabar, Code 128, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, MSI/Plessey, UK/Plessey, Telepen, UPC-A, UPC-E , Code 11, EAN-8, EAN-13, Industrial 2/5

Tuş Takımı

Tuş takımı	29 tuş (Opsiyonel 44 tuş)
------------	---------------------------

İletişim

Kablolu İletişim	USB 2.0 veya RS-232C
Kablosuz iletişim	Standart : Bluetooth, WLAN Opsiyonel : GPRS, RF-ID

Genişleme yuvaları

Genişleme yuvası	Mikro SD kart
------------------	---------------

Güç Kaynağı

Ana Pil	3900mAH, 3.7V DC şarj edilebilir Li-polimer pil
Backup pili	1 adet şarj edilebilir Ni-MH pil
Kullanım süreleri	Dakikada 6 okutma ile 12 saat (Bu durum ilave kart olmaksızın, LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.)

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem oranı	Max. %80 (Yoğunlaşmasız)

Fiziksel

Ağırlık	380 Gram (Pil dahil)
Uzunluk	159 mm
Genişlik	80,8 mm
Kalınlık	36 mm
Endüstriyel standardı	IP65

Yazılımsal

	Embedded Visual C++ 4.0
	Visual Studio. NET
Programlar	Visual Studio 2005
	Windows CE SDK
	Scanner Configuration Utility

Aksesuarlar

	Beşik (Tekli şarj ünitesi)
	RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için)
Aksesuarlar	4'lü şarj kiti
	Araç kiti
	Pistol (Kabza)