

## Bitatek Frey Master Android El Terminali

### Sistem

İşlemci	Qualcomm® Snapdragon™ 617-A53 8 Çekirdek 1,5 Ghz ve 4 Çekirdek 1.2 Mhz Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 6.0 (Marshmallow)
Kamera	8 Megapiksel CMOS Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı)

### Ekran

Ekran Tipi	TFT WGA Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	4,3" (İnç)
Çözünürlük	-

### Özellikler

Gorilla Glass Camlı, Kapasitif, Güneş Işığı Altında Okunabilir Ekranlı, 5 Nokta Dokunmatik, Kuru Parmak, Islak Parmak veya Kalem ile Kullanabilme İmkani

### Barkod Okuyucu

Optik Sistem	Zebra SE4750 2D Barkod Okuyucu
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)

### İletişim

USB	Micro USB (Hızlı Şarj Destekli)
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz ve 5 Ghz)
PAN	Bluetooth 4.1 LE
WWAN	FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
	TDD LTE: B38/B40/B41
	WCDMA: B1/B5/B8
GPS	GMS: 900/1800
NFC	GPS/GLONASS
	ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693, Mifare, Felica (ISO/IEC18092)

### Güç Kaynağı

Ana pil	Standart: 3,7V 2300 mAh Li-Ion Pil
	Opsiyonel: 3,7V 3450 mAh Li-Ion Pil
Pil Ömrü	Bekleme: -
	Konuşma: -

### Fiziksel

Ebatlar	Genişlik	71,8 mm
	Yükseklik	175 mm
	Kalınlık	19,5 mm
Ağırlık	Max. 300 Gram	

### Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Saklama Sıcaklığı	-30°C ~ 70°C
Ortam Nem Oranı	%10 ~%90 (Yoğuşmasız)
Düşme Dayanıklılığı	1,5 metre (MIL-STD 810G)
Koruma Standardı	IP65

### Sertifikalar

Terminal	CE, NCC, BSMI, VCCI, TELECOM, IEC62133 (Pil), UN38.3, RoHS, BQB ve Wifi Logo Uyumlu
----------	---

### Aksesuarlar

Aksesuarlar	Opsiyonel Pil
	Opsiyonel Pil Kapağı
	Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-USB
	Tekli İletişim/Şarj Elektrik Adaptörü
	Tekli İletişim/Şarj Ünitesi-Ethernetli
	Koruma Kılıfı
	Ekran Kalem